



Si vous recherchez puissance et fonctionnalités, cette MFP HP est pour vous. Améliorez nettement votre productivité avec des vitesses rapides de 26 ppm, une qualité d'impression élevée et constante, des capacités réseau, une nouvelle solution de télécopie et un ensemble de nouvelles fonctionnalités.

L'outil idéal pour les PME et les équipes de travail restreintes de grandes entreprises recherchant une MFP HP puissante pour gérer des travaux multi-copie et multi-impression volumineux tout en économisant du temps, de l'espace et de l'argent.

Obtenez de meilleurs résultats avec la MFP haute performance de HP et ses vitesses d'impression et de copie très rapides. Soyez plus productif avec des vitesses d'impression et de copie jusqu'à 26 ppm. Avec la technologie de fusion instantanée sans attente, votre première impression est prête aussi vite que vous, en moins de 10 secondes depuis le mode PowerSave ; les travaux de copie démarrent eux aussi rapidement. Le scanner CCD avec grande profondeur de mise au point et allumage instantané de LED capture des images de haute qualité, des objets 3D et des présentations sur double page sans lignes noires visibles au niveau de la reliure. Imprimez des travaux complexes grâce aux pilotes d'impression HP PCL 5, HP PCL 6 et d'émulation HP PostScript niveau 3.

Tirez profit des fonctionnalités dont vous avez besoin avec cette MFP complète de HP qui sait fonctionner aussi vite que vous.

Améliorez les communications avec une solution de télécopie incluant une fonction de réception privée et FaxTel¹ ainsi qu'un stockage numérique jusqu'à 600 pages. Travaillez sans interruptions avec une capacité d'alimentation maximum de 500 pages². Menez à bien vos travaux plus rapidement avec le tri des copies, l'impression recto verso et une agrafeuse électronique³. Partagez les ressources grâce à une mise en réseau rapide et fiable. Traitez des travaux volumineux complexes avec un retour rapide de l'application de travail d'impression grâce à un processeur 450 MHz et 64 Mo de mémoire, avec extension possible jusqu'à 320 Mo.

Comptez sur cette MFP HP très fiable pour obtenir d'excellents résultats facilement et sans problèmes.

Produisez facilement des tirages qui sont toujours d'excellente qualité grâce à l'intelligence intégrée des cartouches HP LaserJet d'origine. Faites fonctionner sans problème jusqu'à 15 appareils laser HP grâce au logiciel HP Easy Printer Care 2.0⁴. Appréciez la prise en charge étendue d'un grand nombre de systèmes d'exploitation, y compris Windows Vista. Obtenez davantage de votre imprimante avec un port USB 2.0 grande vitesse permettant d'accéder à des solutions de tierces parties. Protégez votre imprimante multifonction contre le vol avec le verrou Kensington fourni avec l'appareil.

¹ Casque nécessaire pour utiliser FaxTel

² L'imprimante multifonction HP LaserJet M2727nf est équipée en standard d'un bac d'alimentation de 250 feuilles et en option d'un bac supplémentaire de 250 feuilles (Q7556A)

L'imprimante multifonction HP LaserJet M2727nfs est livrée en standard avec deux bacs d'alimentation de 250 feuilles

³ Incluse dans la MFP HP LaserJet M2727nfs uniquement

⁴ Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre
Pour plus d'informations, consultez le site Web www.hp.com/learn/suresupply.



HP LaserJet M2727nf MFP



HP LaserJet M2727nfs
MFP

Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome			
Vitesse d'impression	Jusqu'à 26 ppm. Première page imprimée en noir : < 10 sec Temps de préchauffage : inférieur à 38 s la vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document.			
Processeurs	450 MHz. Motorola ColdFire® V5e			
Mémoire	64 Mo. Extensible à 320 Mo via un logement DIMM DDR2 144 broches			
Imprimer	Qualité	REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes		
	Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
	Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3		
	Impression en mode économique	Le paramètre de qualité d'impression mode éco imprime le texte avec moins de toner, impression recto verso et N-up printing (économie papier)		
	Polices de caractères	45 polices TrueType taille variable/35 PostScript		
	Marges d'impression (mm)	Haut : 4 mm. Gauche : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm		
Télécopier	Vitesse du modem	33,6 Kbps (3 s par page)		
	Certification Télécom	Télécom : ES 203 021, FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine)		
	Mémoire de télécopie	Jusqu'à 600 pages		
	Résolution de télécopie	Standard : 203 x 98 ppp. Fine : 203 x 196 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp (sans demi-teintes)		
	Numérotation rapide	Jusqu'à 120 (119 numéros de groupe). 16		
Numériser	Type	A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui		
	Résolution de numérisation	Optique : Jusqu'à 1200 ppp. Amélioré : Jusqu'à 19200 ppp		
	Profondeur en bits	24 bits		
	Niveaux de gris	256		
	Version Twain	Compatible TWAIN Version 1,9		
	Zone de numérisation	Format minimal du support : Pas de minimum. Format maximal du support : 216 x 297 mm		
	Marges pour éléments numérisés	Gauche : 4. Haut : 4. Droite : 4. Bas : 4		
Copier	Vitesse de copie	Jusqu'à 26 cpm (feuille simple sur dos plat, copies multiples, vitesse de copie de l'ADF jusqu'à 17,5 cpm)		
	Résolution de copie	600 x 600 ppp		
	Copies multiples	Jusqu'à 99		
	Réduction/Agrandissement	25 à 400 %		
Gestion des supports	Entrée :	Capacité	Poids	Taille
	Bac 1	feuilles : 50, transparents : 10, enveloppes : 10	60 à 163 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, carte postale D (JIS), executive (JIS) ; 76 x 127 à 216 x 356 mm
	Bac 2	feuilles : 250	60 à 120 g/m ²	A5, B5 (JIS), A4 ; 148 x 210 à 216 x 356 mm
	Bac 3	feuilles : 250	60 à 120 g/m ²	A5, B5 (JIS), A4 ; 148 x 210 à 216 x 356 mm
	Chargeur automatique de documents	Feuilles : 50	60 à 90 g/m ²	A4, A5, 127 x 127 à 216 x 381 mm
	Sortie :	Feuilles: Jusqu'à 125. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 10		
	Impression recto verso :	Automatique (standard)		

Informations de commande

CB532A	MFP HP LaserJet M2727nf, cordon(s) d'alimentation, cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7553A, guide de démarrage, dépliant d'assistance, CD avec logiciel de périphérique et guide d'utilisateur électronique, plateau de panneau de commande, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, prise en charge de l'alimentation ADF, cordon(s) d'alimentation
CB533A	HP LaserJet M2727nfs MFP Comme la MFP HP LaserJet M2727nf, avec en plus une agrafeuse et un deuxième bac d'entrée de 250 feuilles



Spécifications techniques

Types de supports	Papier (normal, couleur, papier à en-tête, à faible ou fort grammage, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, brut), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné
Interface et connectivité	10/100Base-T Ethernet, USB grande vitesse (compatible avec les spécifications USB 2.0). Optionnel : Aucun
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows® 2000 ; Windows® Server 2003 ; Certifié pour Windows Vista™ ; Windows® XP Edition Familiale ; Windows® XP Edition Media Center ; Windows® XP Professionnel ; Windows® XP Professionnel x64 ; Windows® XP Tablet PC ; Mac OS X v10.3 ou supérieur ; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; HP-UX 10.20, 11.x ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®) ; AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Services Terminal Server. Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Via la connexion Ethernet 10/100 intégrée, prend en charge les solutions basées TCP/IP : Windows® 2000, Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64 ; services Novell® NetWare NDPS via TCP/IP uniquement sur 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; HP Gateway (TCP/IP raw uniquement) et passerelle LPD Novell® ; Mac OS 10.3 ou supérieur ; Prise en charge de Bonjour Discovery ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC® uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Windows® Terminal Services
Configuration minimale requise	Windows® 2000, Windows® Server 2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB (pilote s'impression, pilote de numérisation uniquement) ; Windows® XP-32 Edition Familiale, Windows® XP-32 Professionnel : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista™-64 : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista™-32 Edition Familiale, Windows Vista™-32 Professionnel : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista™-64 : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB. Mac OS X v10.3 ou supérieur ; processeurs G3 (500 MHz), G4, G5 ou Intel® ; 512 Mo de RAM ; 100 Mo d'espace disponible ; port USB ou réseau ; lecteur de CD-ROM
Logiciels standard	Boîte à outils HP FX, HP LaserJet Scan, pilote de scanner TWAIN 1.9 ou WIA, HP LaserJet Fax, Assistant de configuration de télécopie HP, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh). Pilotes sur le Web : Logiciel d'installation, pilotes d'impression, HP Send Fax, logiciel de numérisation HP, Boîte à outils HP FX pour la gestion et le support, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
Panneau de commandes	Affichage de 2 lignes de texte sur LCD, touches alphanumériques, touches de navigation plus 3 DEL (Configuration, gauche, entrée, droite, annuler), touches de télécopie plus 1 LED (démarrer télécopie, annuaire, volume, résolution, recomposition, touches directes, décalage), touches de copie plus 2 LED (démarrer copie, recto verso, réduction/agrandissement, plus clair/plus foncé, tri, qualité, papier, nombre de copies, réglages actuels), 2 touches de numérisation (démarrer numérisation, numériser vers).
Alimentation	Configuration requise : Tension secteur 110 à 127 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,5 A ; 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,6 amp. Consommation électrique : 410 watt maximum (en activité/impression), 410 watts maximum (en activité/copie ou numérisation), 13 watts maximum (prêt/veille), 0,1 watt maximum (à l'arrêt)
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : M2727nf : 500 x 406 x 457 mm ; M2727nfs : 500 x 406 x 546 mm. Emballé : M2727nf : 596 x 496 x 595 mm ; M2727nfs : 596 x 496 x 785 mm
Poids	Hors emballage : M2727nf : 17,2 kg ; M2727nfs : 20,5 kg. Emballé : M2727nf : 22 kg ; M2727nfs : 25,91 kg
Administration de l'imprimante	Boîte à outils HP FX, HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué (Mac uniquement)
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 32,5 °C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80 % HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 10 à 80 % HR. Température de stockage : -20 à 40 °C. Humidité de stockage : 0 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,4 B(A) (impression à 27 ppm), 6,9 B(A) (copie/impression ADF à 27 ppm), inaudible (prêt). Pression sonore : LpAm 50,4 dB(A) (en activité/impression), 55,4 dB(A) (en activité/copie ou numérisation)
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 - Classe B ; EN 61000-3-2 : 2000+A2 ; EN 61000-3-3 : 1995+A1 ; EN 55024 : 1998+A1+A2 ; Titre FCC 47 CFR, Alinéa 15 Classe B 2/ICES-003, 3e édition ; GB9254-1998. Normes de sécurité : IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1 : 2001+A11 ; IEC 60825-1 : 1993+A1 : 1997+A2 : 2001/EN 60825-1 : 1994+A1 : 2002+A2 : 2001 (Produit laser/DEL de classe 1) ; GB4943-1995. ENERGY STAR : Oui
Garantie	Garantie limitée d'un an

Informations de commande

Accessoires	
CB421A	SDRAM DIMM DDR2 HP 64 Mo 144 broches
CB422A	SDRAM DIMM DDR2 HP 128 Mo 144 broches
CB423A	SDRAM DIMM DDR2 HP 256 Mo 144 broches
Consommables	
Q7553A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7553A avec technologie d'impression intelligente 3 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752
Q7553X	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7553X avec technologie d'impression intelligente 7 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752
Supports d'impression	
CHP110	Papier pour applications bureautiques HP 80 g/m ² - A4/210 x 297 mm/500 feuilles
CHP810	Papier recyclé HP 80 g/m ² - A4/210 x 297 mm/500 feuilles
CHP210	Papier d'impression HP 80 g/m ² - A4/210 x 297 mm/500 feuilles
Connectivité	
C6518A	Câble USB HP, 2 m
C6520A	Câble USB HP, 3 m
Service et assistance	
H5471E	HP Care Pack, remplacement, 3 ans
UD910E	HP Care Pack, remplacement le jour ouvré suivant, 2 ans
H5478E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvré suivant, 3 ans
UD911E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvré suivant, 3 ans
H2649PE	HP Care Pack, garantie prolongée, intervention sur site le jour ouvré suivant, 1 an
H5739PE	HP Care Pack, garantie prolongée, remplacement, 1 an
Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web http://www.hp.com	

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 09/07 4AA1-4462FRE

